

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 19-00696

2021-07-09

Omarbetning 3

Xerox PrimeLink® C9065 Printer

Produktbeskrivning	Multifunktionsutrustning
Produktbeskrivning / Produktidentifierare	-
Hastighet	70 / 65
Svartvitt / färg	Svartvitt / färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	110V-127V	-
Märkström (ampere):	16A	10A
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Fasanslutning	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	1064	915	1040	894.4
Klar ¹	168	144.5	164	141.09
Frånslagningsläge ¹	0.92	0.79	0.9	0.774
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.0095	0.0082	0.032	0.027

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	15-85%	/	10-32 °C
Omgivningstemperatur	50-90 °F		

DIMENSIONER

Djup	32 in.	80.4 cm
Bredd	61.2 in.	157.4 cm
Höjd	54.7 in.	139 cm
Vikt	544 lbs	247 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

Kemikalieutsläpp testas enligt standard JMBS-66-1999

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 50 m³ med 2 luftbyten per timme.

PARAMETER

PARAMETER	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	3.1 mg/h
Damm	0.077 mg/h
Ozon	0.90 mg/h
Styren	0.017 mg/h
Bensen	0.0085 mg/h

Produktsäkerhetsblad

BULLER

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	-	-
Kontinuerligt	7.5	57

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationalsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com