

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 11-00556

2011-11-10

Revision 1

Phaser 7800DN

Produktbeschreibung Drucker
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute) 45 / 45
Monochrom / Farbe Monochrom / Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	12	10
Stromstärke (Ampere):	50/60	50/60
Frequenz (Hertz)	einphasig	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	844	2881	760	2594
Bereit ¹	86	293	86	292
Ruhemodus ¹	53	182	56	190
Ruhemodus 2 ¹	5.3	18.2	6.3	21.6
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	0.2	0.7	0.4	1.4

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 15-85
 Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	27.5 in.	69.85 cm
Breite	25.25 in.	64.14 cm
Höhe	22.75 in.	57.79 cm
Gewicht	178.6 lbs.	81 kg

STANDFLÄCHE Desktop

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE LED-Produkt der Klasse 1

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ122

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	-	3.9 mg/h
Staub	-	0.45 mg/h
Ozon	-	<0.30 mg/h
Styrol	0.0022 mg/m ³	0.033 mg/h
Benzol	0.00039 mg/m ³	0.019 mg/h

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.80	21
Dauerbetrieb	6.81	52

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1270

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com