

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 13-00592

2016-01-25

Revision 3

WorkCentre 5855 WorkCentre 5855i

Produktbeschreibung

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)

Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät

55

Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

110V-127V

220V-240V

Stromstärke (Ampere):

12

10

Frequenz (Hertz)

50/60

50/60

Phase

einmalig

einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	<1250	<4263	<1250	<4263
Bereit ¹	<240	<818	<240	<818
Ruhemodus ¹	<4.9	<16.7	<4.9	<16.7
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	<0.9	<3.1	<0.9	<3.1

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

50-89 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe

25.6 in.

65.0 cm

Breite

23.4 in.

59.5 cm

Höhe

43.5 in.

110.4 cm

Gewicht

265 lbs

120 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 12.8 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

**Monochrom
Emissionsrate**

6.893 mg/h

Staub

3.566 mg/h

Ozon

0.590 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	<5.0	<35
Dauerbetrieb	6.9	51.3



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com