

Produktsäkerhetsblad

SDS # : 13-00593

2016-01-25

Omarbetning 4

WorkCentre 5865 WorkCentre 5865i

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

65

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)
Märkström (ampere):
Nätfrekvens (Hertz)
Fasanslutning

110V-127V

16
50/60
enkel

220V-240V

10
50/60
enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	<1550	<5286	<1550	<5286
Klar ¹	<250	<853	<250	<853
Frånsagningsläge ¹	<4.9	<16.7	<4.9	<16.7
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	<0.9	<3.1	<0.9	<3.1

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning; version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 15-85%
Omgivningstemperatur 50-89 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup 27.6 in. 70.0 cm
Bredd 23.4 in. 59.5 cm
Höjd 43.5 in. 110.4 cm
Vikt 271 lbs 123 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 12.8 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon

Svartvitt
Utsläppsnivå
6.843 mg/h
2.338 mg/h
0.520 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	<5.0	<35
Kontinuerligt	7.1	53.5



Produktsäkerhetsblad

FÖRBRUKNINGSVAROR

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com