



## Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 11-00554

2011-11-08

Revizyon 1

# Phaser 7800GX

**Ürün Tanımı**  
**Hız (PPM)**  
**SB / Renkli**

Yazıcı  
45 / 45  
SB / Renkli

### ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

	110V-127V	220V-240V
Voltaj (volt)	12	10
Nominal Akım (Amper):	50/60	50/60
Frekans (Hertz)	tek	tek

### GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin <sup>1</sup>	844	2881	760	2594
Hazır <sup>1</sup>	86	293	86	292
Uyku <sup>1</sup>	53	182	56	190
Uyku 2 <sup>1</sup>	5.3	18.2	6.3	21.6
Bekleme <sup>1</sup> (Kapalı/FEMP) <sup>2</sup>	0.2	0.7	0.4	1.4

<sup>1</sup> ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.1.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

### ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	15-85
Ortam Sıcaklığı	50-90 °F / 10-32 °C

### ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	27.5 in.	69.85 cm
Genişlik	25.25 in.	64.14 cm
Yükseklik	37.5 in.	95.25 cm
Ağırlık	255.2 lbs.	116 kg

### ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kurulum Planlama Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

### İŞIK KAYNAĞI

Sınıf 1 LED Ürünü

### KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL - UZ122

Bu makinenin testi standartta belirtilen koşullar altında 5 m<sup>3</sup>lük bir odanın saatte 1 kez havası değiştirilerek yapılmıştır.

### PARAMETRE

PARAMETRE	Konsantrasyon	Emisyon oranı
Toplam Uçucu Organik Bileşikler (TVOC)	-	3.9 mg/sa
Toz	-	0.45 mg/sa
Ozon	-	<0.30 mg/sa
Stiren	0.0022 mg/m <sup>3</sup>	0.033 mg/sa
Benzen	0.00039 mg/m <sup>3</sup>	0.019 mg/sa

## Ürün Güvenliği Veri Sayfası

### AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi LpAd (dBA)
Bekleme	3.80	21
Çalışma - sürekli	6.81	52

### SARF MALZEMELERİ

MSDS Numaraları [yalnızca Avrupa] 3-1270

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımni herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

İletişim yalnızca ABD: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
İletişim yalnızca ABD dışı: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)