



Datablad for produktsikkerhet

SDS # : 12-00573
2012-09-05
Revisjon 1

Phaser 7100

Produktbeskrivelse
Hastighet (spm)
Monokrom / farger

Printer
30
Farge

ELEKTRISK INFORMASJON

	110V-127V	220V-240V
Spenning (volt)	9.7	4.7
Nominell strømstyrke (ampere):	50/60	50/60
Frekvens (hertz)	enkel	enkel

STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv ¹	<600	<2048	<600	<2048
Klar ¹	64	218	66	225
Dvalemodus ¹	0.9	3.1	1.0	3.4
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet % 15-85%
Omgivende temperatur 41-90 °F / 5-32 °C

PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	24.0 in.	61.0 cm
Bredde	19.7 in.	50.0 cm
Høyde	16.0 in.	40.6 cm
Vekt	96.8 lbs.	44 kg

PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1 inneholder en innebygd laser i klasse 3B.

KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL - UZ122

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 5 m³ med 1 luftvekslinger per time.

PARAMETER

	Konsentrasjon	Utslippsmengde
TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)	88 µg/m ³	3.5 mg/t
Støv	-	0.38 mg/t
Ozon	-	<0.29 mg/t
Styren	2.7 µg/m ³	0.044 mg/t
Benzen	0.084 µg/m ³	0.0031 mg/t

AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklarerert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå LpAd (dBA)
Klarstilling	3.55	19 @ 1 m
I drift – kontinuerlig	7.21	54 @ 1 m



Datablad for produksikkerhet

FORBRUKSARTIKLER

Nr. på HMS-datablad (bare i Europa)

3-1291

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produksikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produksikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Kontakt (bare i USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (bare utenfor USA): ehs-europe@xerox.com