

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00623
2014-06-18
Revision 1

WorkCentre 5024

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät / D-B171
24
Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	-	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	-	6
Frequenz (Hertz)	-	50/60
Phase	-	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	-	-	362	1234.1
Bereit ¹	-	-	77	262.5
Ruhemodus ¹	-	-	33	112.5
Ruhemodus 2 ¹	-	-	2	6.8
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	-	-	0	0

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%
Umgebungstemperatur	50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	22.5 in.	57.3 cm
Breite	23.4 in.	59.5 cm
Höhe	22.8 in.	58.1 cm
Gewicht	81.6 lbs.	37 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ122
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 1 m³ bei 4 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.15 mg/m ³	3.7 mg/h
Staub	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar
Ozon	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	3.94	22.4
Dauerbetrieb	7.06	54.2



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1295

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com