

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 14-00631  
2015-07-23  
Revize 3

# Xerox® Versant™ 80 Press

**Popis výrobku** Multifunkční zařízení  
**Rychlost (str./min.)** 80  
**Monochromatický / barevný** Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	200V-240V	-
Jmenovitý proud (A):	16-20A	-
Frekvence (Hz)	50/60	-
Připojení fází	jednorázová	-

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	1883	6421	-	-
Režim připravenosti <sup>1</sup>	472	1609	-	-
Režim spánku <sup>1</sup>	13.0	44	-	-
Režim spánku 2 <sup>1</sup>	2.0	7	-	-

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	15-85%	
Teplota prostředí	50-90 °F	/ 10-32 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	32.6 in.	83 cm
Šířka	61.4 in.	156 cm
Výška	57 in.	145 cm
Hmotnost	650 lbs	295 kg

**PROSTOROVÉ POŽADAVKY** Viz příručku k plánování instalace  
Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

**ZDROJ SVĚTLA** LED

### CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171  
Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5.1 m<sup>3</sup> se 1 výměnami vzduchu za hodinu.

### PARAMETR

PARAMETR	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	-	14.0 mg/h
Prach	-	0.94 mg/h
Ozón	-	0.83 mg/h
Styren	-	0.44 mg/h
Benzen	-	0.061 mg/h

### HLUČNOST

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	5.33	34.9
Nepřetržitý provoz	8.26	63.0



## Bezpečnostní list výrobku

### SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1342

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)