



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 13-00588
2016-01-22
Revision 4

WorkCentre 7855 WorkCentre 7855i

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät / J-B130
55 / 50
Monochrom / Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	12	10
Stromstärke (Ampere):	50/60	50/60
Frequenz (Hertz)	einmalig	einmalig
Phase		

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	828	2823	862	2939
Bereit ¹	85.7	292	121	413
Ruhemodus ¹	80.0	274	94.6	323
Ruhemodus 2 ¹	4.3	14	4.8	16
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	.07	.2	.3	1

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20-80%		
Umgebungstemperatur	50-90 °F	/	10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	27.5 in.	69.9 cm
Breite	41.9 in.	106.4 cm
Höhe	45.2 in.	114.9 cm
Gewicht	308 lbs	140 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER	Monochrom Emissionsrate	Farbe Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	3.8 mg/h	7.5 mg/h
Staub	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar
Ozon	0.24 mg/h	0.40 mg/h
Styrol	0.074 mg/h	0.077 mg/h
Benzol	0.017 mg/h	0.020 mg/h



Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.6	18.5
Dauerbetrieb	6.8	55.8

ZUBEHÖR

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com