

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 11-00004
2012-04-13
Revision 1

Phaser 4600/4620

Produktbeschreibung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Drucker
55 / 65
Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	110V-127V	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	9.8	5
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	820	2796	829	2827
Bereit ¹	70.1	239	71	242
Ruhemodus ¹	65.3	223	65.4	223
Ruhemodus 2 ¹	8.5	29	9.1	31
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.09	0.3	0.36	1.22

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20-85%
Umgebungstemperatur	50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	18.3 in.	46.4 cm
Breite	20.7 in.	52.6 cm
Höhe	16.1 in.	41.0 cm
Gewicht	77.16 lbs.	35 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ122
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER

	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.208 mg/m ³	7.4 mg/h
Staub	0.005 mg/m ³	0.66 mg/h
Ozon	-	0.54 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	0	0
Dauerbetrieb	6.9	61



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1251

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com