

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 13-00606

2013-09-04

Revize 1

Phaser 3610

Popis výrobku
Rychlost (str./min.)
Monochromatický / barevný

Tiskárna
 47
 Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

	110V-127V	220V-240V
Napětí (V)	11	6
Jmenovitý proud (A):	50/60	50/60
Frekvence (Hz)	jedna	jedna

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	686	2339	618	2107
Režim připravenosti ¹	51	174	49	167
Režim spánku ¹	7.2	24.6	6.8	23.2
Režim spánku 2 ¹	2.2	7.5	2.2	7.5
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	16.6 in.	42.2 cm
Šířka	15.5 in.	39.4 cm
Výška	12.4 in.	31.4 cm
Hmotnost	28.2 lbs.	12.8 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2 m³ se 4 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

PARAMETR	Koncentrace	Množství emisí
Těkavé organické látky celkem (TVOC)	.051 mg/m ³	1.4 mg/h
Prach	.0027 mg/m ³	Nezjištěno
Ozón	Nezjištěno	Nezjištěno

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	4.0	26.9
Nepřetržitý provoz	7.0	55.4



Bezpečnostní list výrobku

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

3-1313

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com