

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 11-00549

2011-07-21

Revision 1

DocuColor 8080

Produktbeschreibung	Multifunktionales Gerät, Copier - YNA-4
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)	80
Monochrom / Farbe	Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	110V-127V	200V-240V
Stromstärke (Ampere):	24	24
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig - 120 V/208 V	single - 220-240/380-415V

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	3190	10887	3190	12760
Bereit ¹	775	2645	775	3100
Ruhemodus ¹	12	41	12	48
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%
Umgebungstemperatur	50-95 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	433.07 in.	1100 cm
Breite	157.48 in.	400 cm
Höhe	555.12 in.	1410 cm
Gewicht	3825.8 lbs.	1739 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik ECMA 328
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 50 m³ bei 0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.019 mg/m ³	1.79 mg/h
Staub	0.019 mg/m ³	1.79 mg/h
Ozon	0.009 mg/m ³	0.846 mg/h
Styrol	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar
Benzol	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.37	32
Dauerbetrieb	7.47	59

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa] 3-1258

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com