

Produktsäkerhetsblad

SDS # : 15-00636

2015-02-17

Omarbetning 1

WorkCentre 6025

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

10 / 12

Svartvitt / färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

7

50/60

enkel

220V-240V

5

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	219	747.3	219	747.3
Klar ¹	36	122.8	36	122.8
Frånsagningsläge ¹	24	81.89	24	81.89
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

Omgivningstemperatur

10-85%

50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

Bredd

Höjd

Vikt

15.3 in.

16.1 in.

12.5 in.

30.42 lbs.

38.9 cm

41.0 cm

31.8 cm

13.8 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 4 m³ med 1 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Styren

Bensen

Koncentration

.039 mg/m³

0.0003 mg/m³

0.0006 mg/m³

0.001 mg/m³

0.0001 mg/m³

Utsläppsnivå

0.77 mg/h

0.08 mg/h

0.07 mg/h

0.03 mg/h

0.002 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå Lpam (dBA)
Klarläge	3.6	21.9
Kontinuerligt	6.09	47.1



Produktsäkerhetsblad

FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1373

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com