



Produktsäkerhetsblad

SDS # : 12-00563

2012-02-17

Omarbetning 1

Phaser 3320

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Skrivare

37

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)
Märkström (ampere):
Nätfrekvens (Hertz)
Fasanslutning

110V-127V

6.5
50/60
enkel

220V-240V

3.5
50/60
enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ^{er1}	400	1364	420	1432
Klar ¹	9	30.7	10	34.1
Frånsagningsläge ¹	3	10.2	4	13.6
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %
Omgivningstemperatur

15-85%
50-83 °F / 10-28 °C

DIMENSIONER

Djup	14.48 in.	36.8 cm
Bredd	14.4 in.	36.6 cm
Höjd	16.4 in.	41.6 cm
Vikt	21.94 lbs.	9.95 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122
Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 1 m³ med 4 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon

Koncentration

.340 mg/m³
.041 mg/m³
Inget upptäckt

Utsläppsnivå

4.20 mg/h
1.56 mg/h
Inget upptäckt

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	0	0
Kontinuerligt	6.7	56.1



Produktsäkerhetsblad

FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1200

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com