

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 17-00661

2017-05-11

Revize 1

Xerox® VersaLink B7035 MFP

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Rychlost (str./min.)

Monochromatický / barevný

Multifunkční zařízení D-A260 / D-B260

35

Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12

8

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	615	2098.5	639	2180.4
Režim připravenosti ¹	83	283.2	86	293.4
Režim spánku ¹	46	157.0	46	157.0
Režim spánku 2 ¹	1.1	3.75	1.4	4.78
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%		
Teplota prostředí	50-90 °F	/	10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	26.4 in.	67.8 cm
Šířka	23.2 in.	59.0 cm
Výška	30.2 in.	76.8 cm
Hmotnost	113.1 lbs	51.3 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

LED

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m³ se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Prach

Ozón

Styren

Benzen

Množství emisí

4.0 mg/h

0.67 mg/h

Nezjištěno

Nezjištěno

0.009 mg/h

HLUČNOST

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	3.3	16.2
Nepřetržitý provoz	6.9	57.6

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a



Bezpečnostní list výrobku

předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com