



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00608
2014-03-10
Revision 1

Phaser 4622 Phaser 4622A

Produktbeschreibung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Drucker
55 / 65
Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	9.8	5
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	873	2977	895	3052
Bereit ¹	118	402	96	327
Ruhemodus ¹	2.3	8	2.4	8
Ruhemodus 2 ¹	-	-	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20-80%
Umgebungstemperatur	50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	18.7 in.	47.6 cm
Breite	21.3 in.	54.1 cm
Höhe	16.5 in.	42.0 cm
Gewicht	75 lbs.	34 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.199 mg/m ³	9.63 mg/h
Staub	0.029 mg/m ³	1.00 mg/h
Ozon	0.002 mg/m ³	0.30 mg/h
Styrol	Nicht feststellbar	0.35 mg/h
Benzol	Nicht feststellbar	0.002 mg/h



Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	0	0
Dauerbetrieb	6.9	61

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa] 3-1343

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com