

Produktsäkerhetsblad

SDS # : 11-00544

2011-06-03

Omarbetning 1

WorkCentre 5330

Produktbeskrivning
Hastighet
Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning
30
Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

	110V-127V	220V-240V
Driftspänning (volt)		
Märkström (ampere):	12	8
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Fasanslutning	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	692	2360	720	2455
Klar ¹	111	378	108	368
Frånslagingsläge ¹	89	303	87	297
Frånslagingsläge 2 ¹	1.3	4.4	1.8	6.1
Klarläge ¹ (Av/FEMP) ²	.1	.3	.4	1.4

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.1.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 15-85
Omgivningstemperatur 50-83 °F / 10-28 °C

DIMENSIONER

Djup	25.1 in.	64.0 cm
Bredd	23.8 in.	60.7 cm
Höjd	44.5 in.	113.2 cm
Vikt	253.5 lbs.	115 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

	Koncentration	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	.104 mg/m ³	4.6 mg/h
Damm	.054 mg/m ³	.66 mg/h
Ozon	Inget upptäckt	Inget upptäckt

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	3.8	20
Kontinuerligt	6.6	48

Produktsäkerhetsblad

FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1257

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com