



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00607
2014-03-10
Revision 1

Xerox® Versant™ 2100 Press

Produktbeschreibung Multifunktionales Gerät
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute) 100
Monochrom / Farbe Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	220V-240V	-
Stromstärke (Ampere):	24	-
Frequenz (Hertz)	50/60	-
Phase	2	-

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	2104	7175	-	-
Bereit ¹	576	1964	-	-
Ruhemodus ¹	252	859	-	-
Ruhemodus 2 ¹	3.72	12.7	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.14	-	-

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 15-85%
Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	31.7 in.	80.6 cm
Breite	66.0 in.	167.8 cm
Höhe	43.7 in.	111.0 cm
Gewicht	1179 lbs.	535 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik ECMA 328

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 57.5 m³ bei 2 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.080 mg/m ³	14.0 mg/h
Staub	0.105 mg/m ³	5.5 mg/h
Ozon	0.006 mg/m ³	4.5 mg/h
Styrol	0.0006 mg/m ³	0.13 mg/h
Benzol	0.0006 mg/m ³	0.13 mg/h



Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.96	40.5
Dauerbetrieb	8.47	64.9

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa] 3-1342

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com