

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 14-00609

2016-04-15

Revize 3

WorkCentre 7970 WorkCentre 7970i

Popis výrobku / Identifikátor výrobku

Multifunkční zařízení / J-B203

Rychlost (str./min.)

70

Monochromatický / barevný

Barva

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

16

10

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	1022	3485	1005	3427
Režim připravenosti ¹	89	303.5	116	395.5
Režim spánku ¹	84	286.4	94	320.5
Režim spánku 2 ¹	3.0	10.2	3.5	12.0
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.001	0.003	0.0027	0.092

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

15-85%

Teplota prostředí

50-90 °F / 10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

27.5 in.

69.9 cm

Šířka

41.9 in.

106.4 cm

Výška

45.2 in.

114.9 cm

Hmotnost

321 lbs

146 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

LED

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí

ECMA 328

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 57.5 m³ se 2 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Barva

Množství emisí

18.02 mg/h

Prach

0.283 mg/h

Ozón

<0.24 mg/h

Styren

0.180 mg/h

Benzen

0.0120 mg/h

HLUČNOST

Pohotovostní režim

Hladina akustického výkonu

LwAd (B)

4.45

Hladina akustického tlaku

LpAd (dBA)

26.7

Nepřetržitý provoz

7.82

65.7



Bezpečnostní list výrobku

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Číslo MSDS [pouze Evropa]

A-10026

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com