



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00609
2016-04-15
Revision 3

WorkCentre 7970 WorkCentre 7970i

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät / J-B203
70
Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	16	10
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	1022	3485	1005	3427
Bereit ¹	89	303.5	116	395.5
Ruhemodus ¹	84	286.4	94	320.5
Ruhemodus 2 ¹	3.0	10.2	3.5	12.0
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.001	0.003	0.0027	0.092

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%		
Umgebungstemperatur	50-90 °F	/	10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	27.5 in.	69.9 cm
Breite	41.9 in.	106.4 cm
Höhe	45.2 in.	114.9 cm
Gewicht	321 lbs	146 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik ECMA 328

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 57.5 m³ bei 2 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

	Farbe Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	18.02 mg/h
Staub	0.283 mg/h
Ozon	<0.24 mg/h
Styrol	0.180 mg/h
Benzol	0.0120 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	4.45	26.7
Dauerbetrieb	7.82	65.7



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

A-10026

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com