

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 17-00659

2017-05-11

Revision 1

Xerox® VersaLink B7025 MFP

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät D-A260 / D-B260
 25
 Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	110V-127V	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	12	8
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	484	1651.5	488	1665.1
Bereit ¹	83	283.2	86	293.4
Ruhemodus ¹	46	157.0	46	157.0
Ruhemodus 2 ¹	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85%	/	10-32 °C
Umgebungstemperatur	50-90 °F		

ABMESSUNGEN

Tiefe	26.4 in.	67.8 cm
Breite	23.2 in.	59.0 cm
Höhe	30.2 in.	76.8 cm
Gewicht	113.1 lbs	51.3 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 2.0 m³ bei 4.0 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Emissionsrate

2.2 mg/h

Staub

Nicht feststellbar

Ozon

Nicht feststellbar

Styrol

Nicht feststellbar

Benzol

Nicht feststellbar

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.3	15.9
Dauerbetrieb	6.6	57.7



Sicherheitsdatenblatt

ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com