

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 11-00543

2011-06-03

Revision 1

WorkCentre 5325

Produktbeschreibung	Multifunktionales Gerät
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)	25
Monochrom / Farbe	Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	12	8
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	699	2384	706	2407
Bereit ¹	127	433	122	416
Ruhemodus ¹	89	303	87	297
Ruhemodus 2 ¹	1.3	4.4	1.8	6.1
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	.1	.3	.4	1.4

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85
Umgebungstemperatur	50-83 °F / 10-28 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	25.1 in.	64.0 cm
Breite	23.8 in.	60.7 cm
Höhe	44.5 in.	113.2 cm
Gewicht	253.5 lbs.	115 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ122
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

PARAMETER

	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	.068 mg/m ³	3.1 mg/h
Staub	.034 mg/m ³	.42 mg/h
Ozon	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	3.8	20
Dauerbetrieb	6.5	47

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa] 3-1257

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com