

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 12-00570
2015-09-11
Revision 3

Xerox D95 Copier/Printer Xerox D95A Copier/Printer Xerox D110 Copier/Printer Xerox D110 Printer Xerox D125 Copier/Printer Xerox D125 Printer

Produktbeschreibung

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät
95 / 100 / 110 / 125
Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	208V-240V	-
Stromstärke (Ampere):	12	-
Frequenz (Hertz)	50/60	-
Phase	einmalig	-

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	2194	7459	-	-
Bereit ¹	375	1275	-	-
Ruhemodus ¹	13	44	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%	
Umgebungstemperatur	50-83 °F	/ 10-28 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	31 in.	78.7 cm
Breite	50 in.	127.0 cm
Höhe	57.5 in.	146.0 cm
Gewicht	606 lbs	275 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik JMBS-66-1999

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 50 m³ bei 2 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.022 mg/m ³	12.65 mg/h
Staub	0.024 mg/m ³	1.2 mg/h
Ozon	0.005 mg/m ³	0.52 mg/h
Styrol	0.015 mg/m ³	0.75 mg/h
Benzol	0.00029 mg/m ³	0.077 mg/h



Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.78	42.9
Dauerbetrieb	7.9	62

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa] 3-1182

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com