



Produktsäkerhetsblad

SDS # : 14-00613

2014-07-23

Omarbetning 1

WorkCentre 3025 BI

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

21

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

5

50/60

enkel

220V-240V

2.5

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	284.5	970.8	280.2	956.1
Klar ¹	36.8	125.6	35.7	121.8
Frånsagningsläge ¹	1.9	6.5	2.3	7.8
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.15	0.5	0.2	0.7

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

20-80%

Omgivningstemperatur

50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

14.1 in.

35.9 cm

Bredd

16.0 in.

40.6 cm

Höjd

10 in.

25.5 cm

Vikt

16.5 lbs.

7.5 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 1 m³ med 4 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Koncentration

0.191 mg/m³

Utsläppsnivå

2.39 mg/h

Damm

0.032 mg/m³

0.83 mg/h

Ozon

0.002 mg/m³

0.06 mg/h

Styren

0.00231 mg/m³

0.026 mg/h

Bensen

0.00086 mg/m³

0.011 mg/h

BULLER

Klarläge

Ljudeffektnivå

LwAd (B)

-

Ljudtrycknivå

Lpam (dBA)

<26

Kontinuerligt

6.3

52.3



Produktsäkerhetsblad

FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa]

3-1315

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com