



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 15-00638
2015-08-10
Revision 2

Xerox® iGen® 5 Press

Produktbeschreibung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Produktionsdrucker
90 / 120 / 150
Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	120-127V/208-220V	220-240V/380-415V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	2 (40A)	2 (40A)
Frequenz (Hertz)	60	50
Phase	dreiphasig	dreiphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	13337	45346	13719	46645
Bereit ¹	9928	33755	10310	35054

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20-85%		
Umgebungstemperatur	55-85 °F	/	12.8-29.4 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	72 in.	182.88 cm
Breite	236 in.	599.44 cm
Höhe	96 in.	243.84 cm
Gewicht	7100 lbs	3227.27 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik ECMA 328
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 128 m³ bei 12 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.29 mg/m ³	Nicht feststellbar
Staub	0.35 mg/m ³	Nicht feststellbar
Ozon	0.04 mg/m ³	Nicht feststellbar

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	8.4	65
Dauerbetrieb	9.0	71



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

A-1087, A-10095, A-10096, 1-10098

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com