

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 16-00640

2017-05-31

Revision 3

# Xerox Brenva HD Production Inkjet Press (Print Module)

**Produktbeschreibung / Produktkennung**  
**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)**  
**Monochrom / Farbe**

Produktionsdrucker / BDC-1  
 180  
 Farbe

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	<b>120V/208V</b>	<b>220-240V/380-415V</b>
Stromstärke (Ampere):	50A	25A
Frequenz (Hertz)	60	50/60
Phase	dreiphasig	dreiphasig

### WÄRME UND LEISTUNG

	<b>Energieverbrauch (Watt)</b>	<b>Wärmeentwicklung (BTU/h)</b>	<b>Energieverbrauch (Watt)</b>	<b>Wärmeentwicklung (BTU/h)</b>
Aktiv <sup>1</sup>	13721	46818	12415	42362
Bereit <sup>1</sup>	2200	7507	2000	6824

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	35-55%		
Umgebungstemperatur	68-77 °F	/	20-25 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe	58 in.	147.32 cm
Breite	190.5 in.	483.9 cm
Höhe	80 in.	203.2 cm
Gewicht	4365 lbs	1980 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	<b>Schalleistungspegel LwAd (B)</b>	<b>Schalldruckpegel LpAd (dBA)</b>
Bereitschaft	-	68.0
Dauerbetrieb	-	72.0

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.