

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 11-00552

2011-09-23

Revision 1

Phaser 6700

Produktbeschreibung Drucker
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute) 47 / 47
Monochrom / Farbe Monochrom / Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	115	230
Stromstärke (Ampere):	12	6
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	637	2174	672	2294
Bereit ¹	116	396	118	403
Ruhemodus ¹	69	236	69	236
Ruhemodus 2 ¹	6	21	8	27
Standby ¹ (Aus/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.1.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 15-85
 Umgebungstemperatur 41-90 °F / 5-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	22 in.	56 cm
Breite	20 in.	51.6 cm
Höhe	17 in.	42.9 cm
Gewicht	93 lbs.	42.2 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ122
 Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 5 m³ bei 1 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	-	4.3 mg/h
Staub	-	0.71 mg/h
Ozon	Nicht feststellbar	Nicht feststellbar
Styrol	0.0022 mg/m ³	0.041 mg/h
Benzol	0.000026 mg/m ³	0.002 mg/h

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	4.11	26
Dauerbetrieb	7.3	59

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa] 3-1262

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com