

Produktsäkerhetsblad

SDS # : 11-00552

2011-09-23

Omarbetning 1

Phaser 6700

Produktbeskrivning
Hastighet
Svartvitt / färg

Skrivare
47 / 47
Svartvitt / färg

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)	115	230
Märkström (ampere):	12	6
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Fasanslutning	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	637	2174	672	2294
Klar ¹	116	396	118	403
Frånsagningsläge ¹	69	236	69	236
Frånsagningsläge 2 ¹	6	21	8	27
Klarläge ¹ (Av/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.1.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 15-85
Omgivningstemperatur 41-90 °F / 5-32 °C

DIMENSIONER

Djup	22 in.	56 cm
Bredd	20 in.	51.6 cm
Höjd	17 in.	42.9 cm
Vikt	93 lbs.	42.2 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ122

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 5 m³ med 1 luftbyten per timme.

PARAMETER

	Koncentration	Utsläppsnivå
Totala flyktiga organiska föreningar	-	4.3 mg/h
Damm	-	0.71 mg/h
Ozon	Inget upptäckt	Inget upptäckt
Styren	0.0022 mg/m ³	0.041 mg/h
Bensen	0.000026 mg/m ³	0.002 mg/h

Produktsäkerhetsblad

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	4.11	26
Kontinuerligt	7.3	59

FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer [endast Europa] 3-1262

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com