



Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00616
2016-01-26
Revision 2

WorkCentre 5945 WorkCentre 5945i WorkCentre 5955 WorkCentre 5955i

Produktbeschreibung Multifunktionales Gerät
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute) 45/55
Monochrom / Farbe Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

	110V-127V	220V-240V
Spannung (Volt)	12A	7A
Stromstärke (Ampere):	60	50/60
Frequenz (Hertz)	einmalig	einmalig
Phase		

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	1159	3952	1098	3744
Bereit ¹	126	430	117	399
Ruhemodus 2 ¹	3.6	12.3	2.8	9.5
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.23	0.78	0.31	1.05

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 15-85%
Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	25.6 in.	65 cm
Breite	25.6 in.	65 cm
Höhe	45.2 in.	115 cm
Gewicht	244 lbs	111 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

LED

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 12.8 m³ bei 1 Luftaustausch pro Stunde getestet.

	PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	9.31 mg/h	Staub
3.782 mg/h	Ozon	0.132 mg/h
Styrol	0.324 mg/h	Benzol
0.016 mg/h		



Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.0	35.0
Dauerbetrieb	7.4	56.4

ZUBEHÖR

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com