

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 14-00616

2016-01-26

Revizyon 2

WorkCentre 5945 WorkCentre 5945i WorkCentre 5955 WorkCentre 5955i

Ürün Tanımı
Hız (PPM)
SB / Renkli

Çok İşlevli Ekipman
45/55
SB

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

	110V-127V	220V-240V
Voltaj (volt)		
Nominal Akım (Amper):	12A	7A
Frekans (Hertz)	60	50/60
Faz Bağlantısı	tek	tek

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	1159	3952	1098	3744
Ready ¹	126	430	117	399
Uyku ²	3.6	12.3	2.8	9.5
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.23	0.78	0.31	1.05

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	15-85%	
Ortam Sıcaklığı	50-90 °F	/ 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	25.6 in.	65 cm
Genişlik	25.6 in.	65 cm
Yükseklik	45.2 in.	115 cm
Ağırlık	244 libre	111 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kurulum Planlama Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL-UZ171

Makine, saatte 1 kez havası değiştirilen 12.8 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

	PARAMETRE	Emisyon oranı
TVOC	3.782 mg/h	Ozon 9.31 mg/h
Stiren	0.016 mg/h	Toz 0.132 mg/h
		Benzen



Ürün Güvenliği Veri Sayfası

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi LpAd (dBA)
Bekleme	5.0	35.0
Çalışma - sürekli	7.4	56.4

SARF MALZEMELERİ

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımni herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Contact U.S. Only: usa.xerox.EHS@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com