

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 16-00643

2016-09-08

Revize 1

Phaser 3330

Popis výrobku
Rychlost (str./min.)
Monochromatický / barevný

Tiskárna
 42
 Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)	110V-127V	220V-240V
Jmenovitý proud (A):	6.5	3.5
Frekvence (Hz)	50/60	50/60
Připojení fází	jednorázová	jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	597.5	2038.7	604.6	2064.8
Režim připravenosti ¹	44.7	152.5	46.3	158.0
Režim spánku ¹	2.0	6.8	1.5	5.1
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.0	0.0	0.0	0.0

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu: verze 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	10-85%
Teplota prostředí	50-90 °F / 10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	14.4 in.	36.6 cm
Šířka	14.4 in.	36.6 cm
Výška	11.4 in.	29.0 cm
Hmotnost	23.43 lbs	10.63 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 5 m³ se 1 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Množství emisí

Těkavé organické látky celkem (TVOC)	2.37 mg/h
Prach	0.44 mg/h
Ozón	0.30 mg/h

HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku Lpam (dBA)
Pohotovostní režim	-	<32
Nepřetržitý provoz	6.82	57.2



Bezpečnostní list výrobku

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com