

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 14-00617
2014-07-23
Revision 1

WorkCentre 3025 NI

Produktbeschreibung Multifunktionales Gerät
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute) 21
Monochrom / Farbe Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	110V-127V	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	5	2.5
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einphasig	einphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	284.5	970.8	280.2	956.1
Bereit ¹	36.8	125.6	35.7	121.8
Ruhemodus ¹	1.9	6.5	2.3	7.8
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.15	0.5	0.2	0.7

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%) 20-80%
Umgebungstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	14.1 in.	35.9 cm
Breite	16.0 in.	40.6 cm
Höhe	12.2 in.	30.9 cm
Gewicht	18.9 lbs.	8.6 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungsanleitung

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171
Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 1 m³ bei 4 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

	Konzentration	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.191 mg/m ³	2.39 mg/h
Staub	0.032 mg/m ³	0.83 mg/h
Ozon	0.002 mg/m ³	0.06 mg/h
Styrol	0.00231 mg/m ³	0.026 mg/h
Benzol	0.00086 mg/m ³	0.011 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	-	<26
Dauerbetrieb	6.3	52.3



Sicherheitsdatenblatt

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer [Nur Europa]

3-1315

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com