

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 17-00660

2017-05-11

Revizyon 1

Xerox® VersaLink B7030 MFP

Ürün Tanımı / Ürün Kimliği

Hız (PPM)

SB / Renkli

Çok İşlevli Ekipman D-A260 / D-B260

30

SB

ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ

Voltaj (volt)

Nominal Akım (Amper):

Frekans (Hertz)

Faz Bağlantısı

110V-127V

12

50/60

tek

220V-240V

8

50/60

tek

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	567	1934.7	602	2054.1
Ready ¹	83	283.2	86	293.4
Uyku ¹	46	157.0	46	157.0
Uyku 2 ¹	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumları: Sürüm 1.2.

² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %

Ortam Sıcaklığı

10-85%

50-90 °F

/

10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik

Genişlik

Yükseklik

Ağırlık

26.4 in.

23.2 in.

30.2 in.

113.1 libre

67.8 cm

59.0 cm

76.8 cm

51.3 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi

RAL-UZ171

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir

PARAMETRE

TVOC

Toz

Ozon

Stiren

Benzen

Emisyon oranı

4.0 mg/h

0.67 mg/h

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

0.009 mg/h

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

Ses Gücü Seviyesi

LwAd (B)

3.3

6.8

Ses Basıncı Seviyesi

LpAd (dBA)

15.9

57.7

Bekleme

Çalışma - sürekli



Ürün Güvenliđi Veri Sayfası

Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduđuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluđu, bütünlüđu ya da kullanıma uygunluđu için açık ya da zımnî herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliđi Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com