



Produktsäkerhetsblad

SDS # : 13-00594

2016-01-25

Omarbetning 3

WorkCentre 5875 WorkCentre 5875i

Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning

75

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

110V-127V

16

50/60

enkel

220V-240V

10

50/60

enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	<1600	<5456	<1600	<5456
Klar ¹	<250	<853	<250	<853
Frånsagningsläge ¹	<4.9	<16.7	<4.9	<16.7
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	<0.9	<3.1	<0.9	<3.1

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning; version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

15-85%

Omgivningstemperatur

50-89 °F

/

10-32 °C

DIMENSIONER

Djup

27.6 in.

70.0 cm

Bredd

23.4 in.

59.5 cm

Höjd

43.5 in.

110.4 cm

Vikt

271 lbs

123 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard

RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 12.8 m³ med 1 luftbyte per timme

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

Bensen

Svartvitt

Utsläppsnivå

7.539 mg/h

3.238 mg/h

0.701 mg/h

0.001 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	<5.0	<35
Kontinuerligt	7.12	53.6



Produktsäkerhetsblad

FÖRBRUKNINGSVAROR

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com