

## Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 15-00635

2016-08-11

Revision 2

# Phaser 6022

**Produktbeschreibung**  
**Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)**  
**Monochrom / Farbe**

Drucker  
 18  
 Monochrom / Farbe

### ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	<b>110V-127V</b>	<b>220V-240V</b>
Stromstärke (Ampere):	7	5
Frequenz (Hertz)	50/60	50/60
Phase	einmalig	einmalig

### WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	340	1160.1	340	1160.1
Bereit <sup>1</sup>	42	143.3	42	143.3
Ruhemodus <sup>1</sup>	10	34.1	10	34.1
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10-85%	
Umgebungstemperatur	50-90 °F	/ 10-32 °C

### ABMESSUNGEN

Tiefe	15.7 in.	39.8 cm
Breite	15.6 in.	39.7 cm
Höhe	9.7 in.	24.6 cm
Gewicht	26.46 lbs	12.0 kg

### STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

### LICHTQUELLE

LED

### CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 1.5 m<sup>3</sup> bei 4 Luftaustausch pro Stunde getestet.

### PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	1.91 mg/h
Staub	0.12 mg/h
Ozon	0.07 mg/h
Styrol	0.06 mg/h
Benzol	0.007 mg/h

### GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel Lpam (dBA)
Bereitschaft	3.51	19.6
Dauerbetrieb	6.35	49.1



## Sicherheitsdatenblatt

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177  
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571  
Ansprechpartner - nur USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Ansprechpartner - außerhalb USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)