



Dati sulla sicurezza del prodotto

SDS n° : 16-00642
2016-05-23
Revisione 1

Phaser 5550

Descrizione Prodotto	Stampante
Velocità (PPM)	50
Monocromatica / colore	Monocromatica

INFORMAZIONI DI INPUT SULL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Tensione (volt)	110V-127V	220V-240V
Corrente nominale (Ampere):	12	8
Frequenza (Hertz)	50/60	50/60
Connessione fase		

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)	Potenza (watt)	Potenza termica (BTU/hr)
Attiva ¹	871	2973	800	2730
Pronta ¹	103.1	351.9	100.9	344.3
Economizzatore ¹	8.92	30.44	10.85	37.03
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	0	0

¹ Stati di alimentazione definiti per requisiti programma ENERGY STAR per apparecchiatura di imaging: Versione 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Nota: non utilizzare le informazioni fornite sull'alimentazione elettrica per definire il supporto elettrico necessario per questo prodotto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato Xerox di zona.

AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

DIMENSIONI PRODOTTO

Profondità	25.2 in.	64.0 cm
Larghezza	20.7 in.	52.5 cm
Altezza	19.6 in.	49.8 cm
Peso	90 lbs	55.5 kg

REQUISITI DI SPAZIO

Fare riferimento al manuale operatore

Per informazioni aggiuntive relative alle diverse configurazioni, contattare il rappresentante locale.

SORGENTE DI LUCE

Prodotto laser in classe 1

EMISSIONI CHIMICHE

Metodo di test delle emissioni chimiche

PARAMETRO

Residui organici volatili totali
Polvere
Ozono
Stirene
Benzene

Tasso di emissione

0.75 mg/h
2.6 mg/h
Nessun rilevamento
Nessun rilevamento
Nessun rilevamento

RUMORE ACUSTICO

Testato secondo quanto previsto dallo standard ISO 7779 e registrato in conformità allo standard ISO 9296

	Livello potenza audio LwAd (B)	Livello pressione sonora Lpam (dBA)
Standby	3.62	25.5
Continua	53.9	7.05

EMISSIONI CHIMICHE



Dati sulla sicurezza del prodotto

MATERIALI DI CONSUMO

Numeri MSDS [solo Europa]

P-7003

Xerox Corporation ha sviluppato questi Dati sulla sicurezza del prodotto a solo scopo informativo come cortesia per i clienti Xerox. Qualsiasi decisione relativa al corretto utilizzo di queste informazioni deve essere stabilita dall'utente, incluso l'eventuale utilizzo di queste informazioni per la conformità con le leggi, le regole e le normative applicabili. Xerox ritiene le informazioni fornite corrette alla data di emissione ma non riconosce garanzie o dichiarazioni di nessun tipo, espresse o implicite, relative a correttezza, completezza o idoneità delle informazioni. Rilasciando questi Dati sulla sicurezza del prodotto, Xerox declina qualsiasi responsabilità per perdite, reclami, responsabilità o danno derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Contatto (solo Stati Uniti): usa.xerox.EHS@xerox.com
Contatto (non solo Stati Uniti): ehs-europe@xerox.com