

## Datablad for produksikkerhet

SDS # : 16-00642  
2016-05-23  
Revisjon 1

# Phaser 5550

**Produktbeskrivelse**  
**Hastighet (spm)**  
**Monokrom / farger**

Printer  
50  
Monokrom

### ELEKTRISK INFORMASJON

	110V-127V	220V-240V
Spenning (volt)		
Nominell strømstyrke (ampere):	12	8
Frekvens (hertz)	50/60	50/60
Fasetilkopling		

### STRØM OG VARME

	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømforbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	871	2973	800	2730
Klar <sup>1</sup>	103.1	351.9	100.9	344.3
Dvalemodus <sup>1</sup>	8.92	30.44	10.85	37.03
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0	0	0	0

<sup>1</sup> Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr: versjon 1.2.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

### DRIFTSMILJØ PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	25.2 in.	64.0 cm
Bredde	20.7 in.	52.5 cm
Høyde	19.6 in.	49.8 cm
Vekt	90 lbs	55.5 kg

### PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

### LYSKILDE

Laserprodukt i klasse 1

### KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp

### PARAMETER

TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)  
Støv  
Ozon  
Styren  
Benzen

### Utslippsmengde

0.75 mg/t  
2.6 mg/t  
Ikke registrert  
Ikke registrert  
Ikke registrert

### AKUSTISK STØY

Testet i samsvar med ISO 7779 og deklartert i henhold til ISO 9296

	Lydstyrkenivå LwAd (B)	Lydtryknivå Lpam (dBA)
Klarstilling	3.62	25.5
I drift – kontinuerlig	53.9	7.05



## Datablad for produksikkerhet

### FORBRUKSARTIKLER

Nr. på HMS-datablad (bare i Europa)

P-7003

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produksikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produksikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Kontakt (bare i USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (bare utenfor USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)