

## Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 19-00695

2019-06-11

Revize 1

# Xerox® Baltoro™ HF Inkjet Press (Print Module)

<b>Popis výrobku</b>	Produkční tiskárna
<b>Popis výrobku / Identifikátor výrobku</b>	BDC-2
<b>Rychlost (str./min.)</b>	180
<b>Monochromatický / barevný</b>	Barva

### INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

	120V/208V	220-240V/380-415V
Napětí (V)	48A	25A
Jmenovitý proud (A):	60	50/60
Frekvence (Hz)	tři	tři
Připojení fází		

### SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní <sup>1</sup>	12062	41157	12014	40993
Režim připravenosti <sup>1</sup>	2200	7507	2200	6824

<sup>1</sup> Výkonové stavy definované na ENERGY STAR požadavky programu pro zobrazovací zařízení

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

### PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %	35-55%	
Teplota prostředí	68-77 °F	/ 20-25 °C

### ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka	58 in.	147.32 cm
Šířka	190.5 in.	483.9 cm
Výška	80 in.	203.2 cm
Hmotnost	4365 lbs	1980 kg

### PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz příručku k plánování instalace

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

### ZDROJ SVĚTLA

Laserový výrobek třídy 1 obsahující zabudovaný laser třídy 3B

### HLUČNOST

Testováno v souladu s normou ISO 7779 a deklarováno podle normy ISO 9296

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	-	68.0
Nepřetržitý provoz	-	72.0

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.



## Bezpečnostní list výrobku

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177  
Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571  
Kontakt (pouze USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (pouze mimo USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)