

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 19-00697

2021-07-09

Revision 2

Xerox PrimeLink® C9070 Printer

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung / Produktkennung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Multifunktionales Gerät

J-A370 / J-B370

75 / 70

Monochrom / Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

Stromstärke (Ampere):

Frequenz (Hertz)

Phase

110V-127V

16A

50/60

einmalig

208V-240V

10A

50/60

einmalig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	1064	915	1040	894.4
Bereit ¹	168	144.5	164	141.09
Ruhemodus ¹	0.92	0.79	0.9	0.774
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.0095	0.0082	0.032	0.027

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

50-90 °F

/

10-28 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe

32 in.

80.4 cm

Breite

61.2 in.

157.4 cm

Höhe

54.7 in.

139 cm

Gewicht

544 lbs

247 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

Testmethodik JMBS-66-1999

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 50 m³ bei 50 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)

Emissionsrate

3.1 mg/h

Staub

0.077 mg/h

Ozon

0.90 mg/h

Styrol

0.017 mg/h

Benzol

0.0085 mg/h

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	-	-
Dauerbetrieb	7.5	57

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com