

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 20-00706

2020-02-17

Revision 1

Xerox PrimeLink™ B9100 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9110 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9125 Copier/Printer Xerox PrimeLink™ B9136 Copier/Printer

Produktbeschreibung

Multifunktionales Gerät

D-B290

D-B300

Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)

100 / 110 / 125 / 136

Monochrom / Farbe

Monochrom

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)

208V-240V

Stromstärke (Ampere):

12

Frequenz (Hertz)

50/60

Phase

einmalig

-
-
-
-

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	2270	9307	-	-
Bereit ¹	340	1294	-	-
Ruhemodus ¹	235	964	-	-
Ruhemodus 2 ¹	1	4	-	-
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0	0	-	-

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

15-85%

Umgebungstemperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe

32 in.

80.4 cm

Breite

50 in.

127.0 cm

Höhe

58 in.

147.7 cm

Gewicht

583 lbs

265 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Bedienungshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik RAL - UZ205

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 25.2 m³ bei 1 Luftänderung pro Stunde getestet.

Sicherheitsdatenblatt

PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	10.86 mg/h
Staub	3.8 mg/h
Ozon	1.1 mg/h
Styrol	0.20 mg/h
Benzol	0.09 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel	Schalldruckpegel
	LwAd (B)	LpAd (dBA)
Bereitschaft	6.0	41.9
Dauerbetrieb	8.5	65.1

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com