

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 20-00705

2020-01-28

Omarbetning 1

AltaLink C8170

Produktbeskrivning / Produktidentifierare
Hastighet
Svartvitt / färg

Multifunktionsutrustning .-
 70
 Färg

ELEKTRISK INEFFEKT

	110V-127V	220V-240V
Driftspänning (volt)	110	220
Märkström (ampere):	16	10
Nätfrekvens (Hertz)	50/60	50/60
Fasanslutning	enkel	enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	930	3172	908	3098
Klar ¹	91.0	310.5	79.0	269.6
Frånsagningsläge ¹	0.68	2.32	0.75	2.56
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.03	0.1	0.06	0.2

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning: version 1.2.

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %	10-85%
Omgivningstemperatur	50-90% °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	31.2 in.	79.3 cm
Bredd	26.3 in.	66.8 cm
Höjd	46.2 in.	117.3 cm
Vikt	320 lbs	145 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL - UZ205

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar	
Damm	
Ozon	
Styren	
Bensen	

Utsläppsnivå

4.0 mg/h
Inget upptäckt
Inget upptäckt
0.2 mg/h
0.01 mg/h

BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

Ljudeffektnivå
LwAd (B)
 70.4

Ljudtrycknivå

-

Kontinuerligt



Produktsäkerhetsblad

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com