

Sicherheitsdatenblatt

SDB-Nr: 21-00728

2021-07-27

Revision 1

Xerox iGen4 Press

Produktbeschreibung	Produktionsdrucker
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)	150
Monochrom / Farbe	Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

	120-127V/208-220V	220-240V/380-415V
Spannung (Volt)		
Stromstärke (Ampere):	2 (40A)	2 (40A)
Frequenz (Hertz)	60	50
Phase	dreiphasig	dreiphasig

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	13337	45346	13719	46645
Bereit ¹	9928	33755	10310	35054

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20-85%		
Umgebungstemperatur	55-85 °F	/	12.8-29.4 °C

ABMESSUNGEN

Tiefe	72 in.	182.88 cm
Breite	236 in.	599.44 cm
Höhe	96 in.	243.84 cm
Gewicht	7100 lbs	3227.27 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik ECMA 328

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 128 m³ bei 128 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER	Konzentration:	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	0.29 mg/m ³	-
Staub	0.35 mg/m ³	-
Ozon	0.04 mg/m ³	-

Sicherheitsdatenblatt

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	8.4	65
Dauerbetrieb	9.0	71

ZUBEHÖR

MSDS-Nummer 3-1223

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com