

## Produktsäkerhetsblad

SDS #: 21-00728

2021-07-27

Omarbetning 1

# Xerox iGen4 Press

### Produktbeskrivning

Hastighet

Svartvitt / färg

Produktions skrivare

150

Färg

### ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)

Märkström (ampere):

Nätfrekvens (Hertz)

Fasanslutning

120-127V/208-220V

2 (40A)

60

trefas

220-240V/380-415V

2 (40A)

50

trefas

### SPÄNNING OCH VÄRME

	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	EI (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv <sup>1</sup>	13337	45346	13719	46645
Klar <sup>1</sup>	9928	33755	10310	35054

<sup>1</sup> Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

<sup>2</sup> FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

### DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet %

20-85%

Omgivningstemperatur

55-85 °F

/

12.8-29.4 °C

### DIMENSIONER

Djup

72 in.

182.88 cm

Bredd

236 in.

599.44 cm

Höjd

96 in.

243.84 cm

Vikt

7100 lbs

3227.27 kg

### UTRYMMESBEHOV

Se installationsplaneringsguide

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

### LJUSKÄLLA

Klass 1 laserprodukt med inbyggd klass 3B laser

### KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard ECMA 328

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 128 m<sup>3</sup> med 12 luftbyten per timme.

### PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar

Damm

Ozon

### Koncentration

.- mg/m<sup>3</sup>

.- mg/m<sup>3</sup>

.- mg/m<sup>3</sup>

### Utsläppsnivå

-

-

-

### BULLER

Testat enligt ISO 7779 och angivet enligt ISO 9296

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	8.4	65
Kontinuerligt	9.0	71

## Produktsäkerhetsblad

### FÖRBRUKNINGSVAROR

MSDS-nummer

3-1223

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177

Frågor, endast USA: 1-800-828-6571

Kontakt, endast USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)

Kontakt, endast utanför USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)