

**Ürün Güvenliği Veri Sayfası**

FDS n° : 21-00731

2022-02-01

Revizyon 1

**Xerox® B305 Multifunction Printer****Ürün Tanımı**

Çok İşlevli Ekipman

7019-28e

**Hız (PPM)**

40

**SB / Renkli**

SB

**ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ**

Voltaj (volt)

110V-127V

220V-240V

Nominal Akım (Amper):

7.5

3.8

Frekans (Hertz)

50/60

50/60

Faz Bağlantısı

tek

tek

**GÜÇ VE ISI**

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin <sup>1</sup>	550	1876	520	1774
Ready <sup>1</sup>	7.2	24.6	7.2	24.6
Uyku <sup>1</sup>	1.03	3.51	1.10	3.75
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.01	0.03	0.02	0.07

<sup>1</sup> ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumlar<sup>2</sup> FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

**ÇALIŞMA ORTAMI**

Bağıl Nem %

10-85 %

Ortam Sıcaklığı

50-90 °F / 10-32 °C

**ÜRÜN BOYUTU**

Derinlik

14.7 in.

37.4 cm

Genişlik

16.2 in.

41.2 cm

Yükseklik

16.0 in.

40.6 cm

Ağırlık

28.2 libre

12.8 kg

**ALAN GEREKSİNİMLERİ**

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

**IŞIK KAYNAĞI**

Sınıf 1 Lazer Ürünü

**KİMYASAL EMİSYONLAR**

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL - UZ205

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m<sup>3</sup>'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir**PARAMETRE**

TVOC

**Emisyon oranı**

2.2 mg/h

Toz

0.25 mg/h

Ozon

&lt;0.13 mg/h

Stiren

0.13 mg/h

Benzen

&lt;0.01 mg/h

## Ürün Güvenliği Veri Sayfası

### AKUSTİK GÜRÜLTÜ

ISO 7779'a göre test edilmiş ve ISO 9296'ya göre beyan edilmiştir

	<b>Ses Gücü Seviyesi</b> <b>LwAd (dBA)</b>	<b>Ses Basıncı Seviyesi</b> <b>LpAd (dBA)</b>
Çalışma - sürekli	67.0	--

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımnî herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376  
Contact U.S. Only: [askxerox@xerox.com](mailto:askxerox@xerox.com)  
Contact Non-U.S. Only: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)