

Produktsäkerhetsblad

SDS #: 22-00736

2022-02-22

Omarbetning 1

Xerox® VersaLink B7125

Produktbeskrivning

Multifunktionsutrustning

Hastighet

.-
25

Svartvitt / färg

Svartvitt

ELEKTRISK INEFFEKT

Driftspänning (volt)
Märkström (ampere):
Nätfrekvens (Hertz)
Fasanslutning

110V-127V
12
50/60
enkel

220V-240V
8
50/60
enkel

SPÄNNING OCH VÄRME

	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)	El (watt)	Värmeavgivning (BTU/h)
Aktiv ¹	484	1651.5	488	1665.1
Klar ¹	83	283.2	86	293.4
Frånsagningsläge ¹	46	157.0	46	157.0
Frånsagningsläge ²	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ Spänningslägena definieras enligt kraven i ENERGY STAR-programmet för bildframställningsutrustning

² FEMP - federalt energiförvaltningsprogram avsett att minska elförbrukning i avstängt läge

Anm.: Lämnad elinformation bör inte användas till att definiera strömförsörjningen som krävs för denna produkt. Fråga Xerox-representanten om det behövs detaljerad information.

DRIFTMILJÖ

Relativ luftfuktighet % 10-85%
Omgivningstemperatur 50-90 °F / 10-32 °C

DIMENSIONER

Djup	26.4 in.	67.8 cm
Bredd	23.2 in.	59.0 cm
Höjd	30.2 in.	76.8 cm
Vikt	113.1 lbs	51.3 kg

UTRYMMESBEHOV

Se användarmanualen

För ytterligare information om olika konfigurationer, kontakta den lokala säljrepresentanten.

LJUSKÄLLA

LED

KEMISKA UTSLÄPP

Kemikalieutsläpp testas enligt standard RAL-UZ171

Maskinen testades under de förhållanden som standarden föreskriver inne i ett rum på 2.0 m³ med 4.0 luftbyten per timme.

PARAMETER

Totala flyktiga organiska föreningar
Damm
Ozon
Styren
Bensen

Utsläppsnivå

2.2 mg/h
Inget upptäckt
Inget upptäckt
Inget upptäckt
Inget upptäckt

Produktsäkerhetsblad

BULLER

	Ljudeffektnivå LwAd (B)	Ljudtrycknivå LpAd (dBA)
Klarläge	3.3	15.9
Kontinuerligt	6.6	57.7

Xerox Corporation har tagit fram detta produktsäkerhetsblad för informationalsändamål till Xerox kunder. Beslut avseende korrekt användning av denna information fattas av användaren, inklusive användning av informationen i relation till gällande lagar och regler. Xerox anser att informationen i detta dokument är korrekt vid tillfället för publiceringen men gör inga utfästelser eller garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstådda, avseende informationens korrekthet, fullständighet eller lämplighet för ett visst syfte. Genom att publicera detta produktsäkerhetsblad åtar sig Xerox ingen skadeståndsskyldighet och inget ansvar för förlust, fordringar eller skador som härrör från informationen i detta dokument.

Nödsituationer, endast USA: 1-585-422-2177
Frågor, endast USA: 1-800-828-6571
Kontakt, endast USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Kontakt, endast utanför USA: ehs-europe@xerox.com