

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

FDS n° : 22-00736

2022-02-22

Revizyon 1

Xerox® VersaLink B7125**Ürün Tanımı**Çok İşlevli Ekipman
D-A562 / D-B562**Hız (PPM)
SB / Renkli**25
SB**ELEKTRİKSEL GİRİŞ BİLGİLERİ**

	110V-127V	220V-240V
Voltaj (volt)	12	8
Nominal Akım (Amper):	50/60	50/60
Frekans (Hertz)	tek	tek
Faz Bağlantısı		

GÜÇ VE ISI

	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)	Güç (Watt)	Isı Çıkışı (BTU/sa)
Etkin ¹	484	1651.5	488	1665.1
Ready ¹	83	283.2	86	293.4
Uyku ¹	46	157.0	46	157.0
Uyku 2 ¹	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ ENERGY STAR Program gereksinimlerine göre Görüntüleme Ekipmanı için tanımlanan güç durumlar² FEMP - Federal Enerji Yönetimi Programı

Not: Verilen elektriksel güç bilgileri, bu ürün için gereken elektriksel desteği tanımlamak için kullanılmamalıdır. Ayrıntılı bilgi için Xerox temsilcinize danışın.

ÇALIŞMA ORTAMI

Bağıl Nem %	10-85%	
Ortam Sıcaklığı	50-90 °F	/ 10-32 °C

ÜRÜN BOYUTU

Derinlik	26.4 in.	67.8 cm
Genişlik	23.2 in.	59.0 cm
Yükseklik	30.2 in.	76.8 cm
Ağırlık	113.1 libre	51.3 kg

ALAN GEREKSİNİMLERİ

Kullanım Kılavuzuna bakınız

Farklı yapılandırmalara ilişkin ek bilgiler için lütfen yerel satış temsilcinize danışınız

IŞIK KAYNAĞI

LED

KİMYASAL EMİSYONLAR

Kimyasal Emisyon Test Metodolojisi RAL-UZ171

Makine, saatte 4.0 kez havası değiştirilen 2.0 m³'lük bir odada standartta belirtilen koşullar altında test edilmiştir**PARAMETRE**

TVOC

Toz

Ozon

Stiren

Benzen

Emisyon oranı

2.2 mg/h

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

Saptanmamıştır

Ürün Güvenliği Veri Sayfası

AKUSTİK GÜRÜLTÜ

	Ses Gücü Seviyesi LwAd (B)	Ses Basıncı Seviyesi LpAd (dBA)
Bekleme	3.3	15.9
Çalışma - sürekli	6.6	57.7

Xerox Corporation, bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasını, Xerox müşterilerinin kullanımı için bilgi amaçlı hazırlamıştır. Bu bilginin doğru kullanımına ilişkin her türlü tespit kullanıcı tarafından yapılmalıdır, buna bilgilerin yerel yasalar, kurallar ve düzenlemelere uyum için kullanılması da dahildir. Xerox, buradaki bilgilerin basım tarihinde doğru olduğuna inanmaktadır ancak bilginin doğruluğu, bütünlüğü ya da kullanıma uygunluğu için açık ya da zımni herhangi bir ifade ya da garantide bulunmamaktadır. Bu Ürün Güvenliği Veri Sayfasının basılmasıyla, Xerox, buradaki bilgiye güvenden oluşan kayıplar, iddialar, sorumluluklar ya da hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Inquiries U.S. Only: 1-800-275-9376
Contact U.S. Only: askxerox@xerox.com
Contact Non-U.S. Only: ehs-europe@xerox.com