

## Produkt sikkerhedsdatablad

SDB-nr: 22-00737

2022-02-22

Revision 1

# Xerox® VersaLink B7130

### Produktbeskrivelse

Multifunktionsudstyr

D-A562 / D-B562

### Hastighed (ppm)

30

### Monokrom / farve

Monokrom

### ELEKTRISKE OPLYSNINGER

Elektrisk driftsspænding (volt)

110V-127V

220V-240V

Mærkestrøm (ampere):

12

8

Netfrekvens (Hertz)

50/60

50/60

Faseforbindelse

enkel

enkel

### STRØM OG VARME

	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)	Strøm (Watts)	Varmeeffekt (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	567	1934.7	602	2054.1
Klar <sup>1</sup>	83	283.2	86	293.4
Dvaletilstand <sup>1</sup>	46	157.0	46	157.0
Dvaletilstand 2 <sup>1</sup>	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.4	1.36

<sup>1</sup> Strømniveauer defineret af ENERGY STAR Program krav for billedudstyr.

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Bemærk: Den anførte strømforsynings-information bør ikke anvendes til at definere den strømforsyning-support, der kræves for dette produkt. Kontakt din Xerox repræsentant for at få flere oplysninger.

### DRIFTSMILJØ

Relative luftfugtighed (%)

10-85%

Temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### PRODUKTETS DIMENSIONER

Dybde	26.4 in.	67.8 cm
Bredde	23.2 in.	59.0 cm
Højde	30.2 in.	76.8 cm
Vægt	113.1 lbs	51.3 kg

### PLADSKRAV

Se betjeningsvejledning

Kontakt din lokale salgsrepræsentant for flere oplysninger om forskellige konfigurationer.

### LYSKILDE

LED

### KEMISKE EMISSIONER

Test metode for kemiske emissioner RAL-UZ171

Maskinen blev testet ifølge de forhold, der er specificeret i standard i et rum på 2.0 m<sup>3</sup> med 4.0 luftudveksling pr. time.

### PARAMETER

Total mængde flygtige organiske forbindelser

### Emissionsrate

4.0 mg/t

Støv

0.67 mg/t

Ozon

Ingen registreret

Styren

Ingen registreret

Benzen

0.009 mg/t

## Produkt sikkerhedsdatablad

### AKKUSTISK STØJ

	<b>Lydstrømsniveau LwAd (B)</b>	<b>Lydtryksniveau LpAd (dBA)</b>
Standby	3.3	15.9
Kørsel - Kontinuerlig	6.8	57.7

Xerox Corporation har udviklet dette produktsikkerhedsdataark til oplysende formål for Xerox-kunder. Afgørelse om korrekt anvendelse af denne information foretages af brugeren, inkl. enhver brug af information om overholdelse af gældende lovgivning og direktiver. Xerox mener, at oplysninger i nærværende dokument er korrekte på udgivelsesdatoen, men giver ingen garantier af nogen art, hverken indforstået eller udtrykkelig, ang. nøjagtighed, fuldstændighed eller anvendelighed af oplysninger. Ved at udstede dette produktsikkerhedsdataark påtager Xerox sig ikke noget ansvar for tab, krav, forpligtelser eller skader, som måtte være forårsaget af oplysningerne i nærværende dokument.

Nødopkald, kun USA: 1-585-422-2177  
Forespørgsler, kun USA: 1-800-828-6571  
Kontaktnummer, kun USA: [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontaktnummer, kun udenfor USA: [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)