

## Datablad for produktsikkerhet

SDS #: 22-00737

2022-02-22

Revisjon 1

# Xerox® VersaLink B7130

### Produktbeskrivelse

Multifunksjonsutstyr

D-A562 / D-B562

### Hastighet (spm)

30

### Monokrom / farger

Monokrom

### ELEKTRISK INFORMASJON

Spenning (volt)

110V-127V

220V-240V

Nominell strømstyrke (ampere):

12

8

Frekvens (hertz)

50/60

50/60

Fasetilkopling

enkel

enkel

### STRØM OG VARME

	Strømførbbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)	Strømførbbruk (watt)	Varmeavgivelse (BTU/t)
Aktiv <sup>1</sup>	567	1934.7	602	2054.1
Klar <sup>1</sup>	83	283.2	86	293.4
Dvalemodus <sup>1</sup>	46	157.0	46	157.0
Dvalemodus 2 <sup>1</sup>	1.1	3.75	1.4	4.78
Standby <sup>1</sup> (Off/FEMP) <sup>2</sup>	0.1	0.34	0.4	1.36

<sup>1</sup> Strømtilstander er definert i henhold til ENERGY STAR-programkrav for bildegjengivelsesutstyr

<sup>2</sup> FEMP - Federal Energy Management Program

Merk: Informasjonen om elektrisitet som oppgis her, må ikke brukes til å definere strømtilførselen som er nødvendig for dette produktet. Kontakt Xerox-representanten hvis du trenger detaljert informasjon.

### DRIFTSMILJØ

Relativ fuktighet %

10-85%

Omgivende temperatur

50-90 °F

/

10-32 °C

### PRODUKTSTØRRELSE

Dybde	26.4 in.	67.8 cm
Bredde	23.2 in.	59.0 cm
Høyde	30.2 in.	76.8 cm
Vekt	113.1 lbs	51.3 kg

### PLASSKRAV

Slå opp i brukerhåndboken

Hvis du vil ha mer informasjon om ulike konfigurasjoner, kontakter du den lokale selgeren.

### LYSKILDE

LED

### KJEMISKE UTSLIPP

Testmetodologi for kjemiske utslipp RAL-UZ171

Maskinen ble testet under forholdene som er spesifisert i standarden inne i et rom på 2.0 m<sup>3</sup> med 4.0 luftvekslinger per time.

### PARAMETER

TVOC (totalmengden flyktige organiske forbindelser)

### Utslippsmengde

4.0 mg/t

Støv

0.67 mg/t

Ozon

Ikke registrert

Styren

Ikke registrert

Benzen

0.009 mg/t

## Datablad for produktsikkerhet

### AKUSTISK STØY

	<b>Lydstyrkenivå LwAd (B)</b>	<b>Lydtryknivå LpAd (dBA)</b>
Klarstilling	3.3	15.9
I drift – kontinuerlig	6.8	57.7

Xerox Corporation har utarbeidet dette databladet for produktsikkerhet som tilleggsinformasjon til Xerox-kunder. Brukeren selv må fastslå hva som er riktig bruk av denne informasjonen, inkludert all bruk av informasjonen i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, regler og bestemmelser. Xerox mener at informasjonen som er oppgitt her, er nøyaktig ved utgivelsesdato, men gir ingen fremstillinger eller garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, når det gjelder nøyaktighet, fullstendighet eller egnethet for bruk av denne informasjonen. Ved å utgi dette databladet for produktsikkerhet påtar ikke Xerox seg noe erstatningsansvar eller ansvar for tap, krav, gjeld eller skader som kan være et resultat av at det er stolt på informasjonen som er oppgitt her.

Nødnummer (bare i USA): 1-585-422-2177  
Forespørsler (bare i USA): 1-800-828-6571  
Kontakt (bare i USA): [usa.xerox.EHS@xerox.com](mailto:usa.xerox.EHS@xerox.com)  
Kontakt (bare utenfor USA): [ehs-europe@xerox.com](mailto:ehs-europe@xerox.com)