

Bezpečnostní list výrobku

SDS # : 22-00738

2022-02-22

Revize 1

Xerox® VersaLink B7135

Popis výrobku

Multifunkční zařízení

D-A562 / D-B562

Rychlost (str./min.)

35

Monochromatický / barevný

Monochromatický

INFORMACE O ELEKTRICKÉM VSTUPU

Napětí (V)

110V-127V

220V-240V

Jmenovitý proud (A):

12

8

Frekvence (Hz)

50/60

50/60

Připojení fází

jednorázová

jednorázová

SPOTŘEBA ENERGIE A TEPLA

	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)	Spotřeba energie (W)	Tepelný výkon (BTU/hod.)
Aktivní ¹	615	2098.5	639	2180.4
Režim připravenosti ¹	83	283.2	86	293.4
Režim spánku ¹	46	157.0	46	157.0
Režim spánku 2 ¹	1.1	3.75	1.4	4.78
Pohotovostní režim ¹ (vypnuto/FEMP) ²	0.1	0.34	0.4	1.36

¹ Stav napájení jsou definovány podle požadavků programu ENERGY STAR na zařízení na zpracování obrazu.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Poznámka: Uvedené údaje o spotřebě elektrické energie nelze používat k určení hodnoty elektrických systémů potřebných pro tento výrobek. Podrobné informace vám v případě potřeby poskytne zástupce společnosti Xerox.

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Relativní vlhkost %

10-85%

Teplota prostředí

50-90 °F

/

10-32 °C

ROZMĚRY VÝROBKU

Hloubka

26.4 in.

67.8 cm

Šířka

23.2 in.

59.0 cm

Výška

30.2 in.

76.8 cm

Hmotnost

113.1 lbs

51.3 kg

PROSTOROVÉ POŽADAVKY

Viz uživatelskou příručku

Další informace týkající se různých konfigurací vám poskytne místní obchodní zástupce.

ZDROJ SVĚTLA

LED

CHEMICKÉ EMISE

Metodika testování chemických emisí RAL-UZ171

Tento přístroj byl testován za podmínek uvedených v normě v místnosti o objemu 2.0 m³ se 4.0 výměnami vzduchu za hodinu.

PARAMETR

Těkavé organické látky celkem (TVOC)

Množství emisí

4.0 mg/h

Prach

0.67 mg/h

Ozón

Nezjištěno

Styren

Nezjištěno

Benzen

0.009 mg/h

Bezpečnostní list výrobku

HLUČNOST

	Hladina akustického výkonu LwAd (B)	Hladina akustického tlaku LpAd (dBA)
Pohotovostní režim	3.3	16.2
Nepřetržitý provoz	6.9	57.6

Společnost Xerox vytvořila tento bezpečnostní list výrobku jako bezplatný informační materiál pro své zákazníky. Jakékoli rozhodnutí týkající se správného používání těchto informací musí být učiněno uživatelem, včetně jejich využití k zajištění dodržování platných zákonů, pravidel a předpisů. Společnost Xerox věří, že informace uvedené v tomto dokumentu jsou přesné k datu vydání, ale neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přesnost, úplnost nebo vhodnost použití těchto informací. Vydáním tohoto bezpečnostního listu výrobku společnost Xerox nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty, nároky, závazky nebo škody, které mohou vzniknout v důsledku spoléhání se na informace uvedené v tomto dokumentu.

Případy nouze (pouze USA): 1-585-422-2177

Dotazy (pouze USA): 1-800-828-6571

Kontakt (pouze USA): usa.xerox.EHS@xerox.com

Kontakt (pouze mimo USA): ehs-europe@xerox.com