

Sicherheitsdatenblatt

SDB-nr: 17-00657

2017-04-06

Revision 1

Xerox® Versant™ 3100 Press

Produktbeschreibung
Geschwindigkeit (PPM=Seiten pro Minute)
Monochrom / Farbe

Drucker
 100
 Farbe

ELEKTRISCHE DATEN

Spannung (Volt)	220V-240V
Stromstärke (Ampere):	24
Frequenz (Hertz)	50/60
Phase	2

WÄRME UND LEISTUNG

	Energieverbrauch (Watt)	Wärmeentwicklung (BTU/h)
Aktiv ¹	2104	7175
Bereit ¹	576	1964
Ruhemodus ¹	252	859
Ruhemodus 2 ¹	3.72	12.7
Standby ¹ (Off/FEMP) ²	0.04	0.14

¹ Definition der Leistung gemäß ENERGY STAR-Programmanforderungen für Bürogeräte: Version 1.2.

² FEMP - Federal Energy Management Program

Hinweis: Die Angaben zum Energieverbrauch lassen keine Schlüsse bezüglich der Anforderungen für den Netzbetrieb zu. Für detaillierte Hinweise wenden Sie sich bitte an Ihren Xerox-Partner.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Relative Luftfeuchtigkeit (%)	15-85%	/	10-32 °C
Umgebungstemperatur	50-90 °F		

ABMESSUNGEN

Tiefe	31.7 in.	80.6 cm
Breite	66.0 in.	167.8 cm
Höhe	43.7 in.	111.0 cm
Gewicht	1179 lbs	535 kg

STANDFLÄCHE

Siehe Installationshandbuch

Weitere Hinweise zu den einzelnen Konfigurationen liefert der örtliche Vertriebsmitarbeiter.

LICHTQUELLE

Laserprodukt der Klasse 1 enthält einen eingebetteten Laser der Klasse 3B

CHEMISCHE EMISSIONEN

Testmethodik

RAL-UZ171

Das Gerät wurde unter den Bedingungen der Qualitätsanforderung in einem Raum von 25.2 m³ bei 1 Luftaustausch pro Stunde getestet.

PARAMETER

PARAMETER	Emissionsrate
Summe flüchtiger organischer Verbindungen (TVOC)	14.0 mg/h
Staub	3.2 mg/h
Ozon	4.5 mg/h
Styrol	0.13 mg/h
Benzol	0.13 mg/h

GERÄUSCHENTWICKLUNG

Geprüft laut ISO 7779 und deklariert nach ISO 9296

	Schalleistungspegel LwAd (B)	Schalldruckpegel LpAd (dBA)
Bereitschaft	5.96	40.5
Dauerbetrieb	8.47	64.9



Sicherheitsdatenblatt

Diese Sicherheitsdatenblätter werden von der Xerox Corporation zu Informationszwecken für Xerox-Kunden zur Verfügung gestellt. Der Benutzer ist für die sachgemäße Nutzung der bereitgestellten Informationen und deren Einsatz unter Berücksichtigung geltender Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden die hier zur Verfügung gestellten Informationen als korrekt erachtet, es bestehen jedoch keine Gewährleistungen jeglicher Art, sei es ausdrücklich oder konkludent, bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit der Informationen. Durch die Veröffentlichung dieser Sicherheitsdatenblätter übernimmt Xerox keinerlei Gewährleistung oder Verantwortung für Verluste, Ansprüche, Haftungen oder Schäden, die aus der Anwendung der hier zur Verfügung gestellten Informationen entstehen können.

Notfall - nur USA: 1-585-422-2177
Anfragen - nur USA: 1-800-828-6571
Ansprechpartner - nur USA: usa.xerox.EHS@xerox.com
Ansprechpartner - außerhalb USA: ehs-europe@xerox.com